Aufbauanleitung Leuchtdisplay "LED Wandrahmen flach"

1. Verbinden Sie die Rahmenecken mithilfe der Eckverbinder. Beachten Sie dabei die Markierungen.
2. Verbinden Sie die Rahmenseiten mithilfe der L gsverbinder. Beachten Sie dabei die Markierungen.
3. Schneiden Sie die f? die R?kseite empfohlene Aluminiumverbundplatte zu. Die Platte muss an allen Seiten um 6 bis 8 mm kleiner sein als der Rahmen. Positionieren Sie die Platte hinter dem Rahmen. Wir empfehlen, das Paneel mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen, um die Aufbau zu erleichtern.
4. Durchbohren Sie den Rahmen in Abst den von 600 bis 700 mm.
5. Verschrauben Sie den Rahmen direkt an der Wand.
6. Legen Sie die Klebestreifen an den LED-Streifen frei, indem Sie das Schutzmaterial abziehen.
7. Positionieren Sie die LED-Streifen entsprechend Ihrem Installationsplan.
8. Befestigen Sie die LED-Streifen an der Platte.
9. Verbinden Sie die LED-Streifen miteinander, wobei Sie auf korrekte Polarit achten.
10. Keder an den 4 Grafik-Ecken reindr?ken, dann an den Seitenmitten auf jeder Seite reindr?ken und zu den Grafik-Ecken f?ren.
11. Schlie en Sie den Rahmen an.

www.pdflib.com

Aufbauanleitung Leuchtdisplay "LED Wandrahmen flach"

1.



2.



www.pdfmio.com

Aufbauanleitung Leuchtdisplay "LED Wandrahmen flach"

3.



4.



5.





6.



7.



www.pdfmo.com

Aufbauanleitung Leuchtdisplay "LED Wandrahmen flach"

8.





9.





www.platib.com

Aufbauanleitung Leuchtdisplay "LED Wandrahmen flach"

10.



11.



www.pdflib.com