

Aufbauanleitung Leuchtpylon "Reflecta Lite"

1. Schraube und Fl?elmutter werden entfernt.

2. und 3. Der Lichtrahmen wird auf die Bodenplatte gesetzt. Die Schraube wird durch den Rahmen und die Bodenplatte gesteckt und mit der Fl?elmutter verschraubt.

4. bis 6. Befestigung der Leuchtr?re in den Buchsen des Leuchtrahmens (Den Strom nicht anschalten, bevor die Leuchte richtig eingesteckt ist.)

7. bis 9. Zuerst wird der wei?e Displayfilm zwischen den Rahmen eingeklemmt, dann die Grafik und zum Schluss die transparente Schutzfolie.

10. Aufsetzen der Deckplatte.

Die Drehung der Leuchtr?ren mit den LEDs nach au?en (zur reflektierenden Innenseite des Metallst?nders hin) ergibt eine gleichm??igere Ausleuchtung.

Auf beiden Seiten sollte die mitgelieferte wei?e Acrylplatte eingesetzt werden, da diese zus?tzlich als Reflektionsfl?che wirkt.

Die mitgelieferten Acrylplatten haben eine d?nne PVC-Schutzfl?e, die vor dem Einsatz abgezogen werden mu?.

Aufbauanleitung Leuchtpylon "Reflecta Lite"

